

Електронна брава за шкафове с RFID карта за достъп 13.56 Mh OTP и клавиатура ASD 1703B-MS



Арт. № CHWL0322

Марка: ASD

Гаранция: 12 месеца

Наличност: Наличен

Цена: **€27.80**

Продукти на едро:

* Този продукт се продава на едро!

* Минимално количество: 40 брой

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

Външен модул - четец на карти за достъпа 13,56 Mhz - Mifare - 1 бр.

Вътрешен модул - електронна брава с автоматично резе - 1бр.

Насрещник за брава с автоматично избутване на вратата след отключване - 1 брой.

Крепежни елементи.

ОПИСАНИЕ

Електронната смарт ключалка за шкафове с клавиатура и четец за безконтактни карти (чипове, гривни и други NFC носители). Режими на работа: Частен, Публичен, 4 очи.

Опция "OTP" - настройка с програматор в система ключалки за

обществен достъп - Система "Една карта - едно шкафче" (сервизна услуга)

Режими на работа:

Персонален - частен

При него задължително се инициализира картата от комплекта, като Мастер карта и с нея се добавят останалите карти (закупуват се отделно). Мастер картата не е предназначена да отваря бравата макар да има такава опция. Мениджърски карти до 3 броя - служат най-често за аварийно отваряне когато е повредена или загубена Потребителската карта.

Потребителска карта - може да се дефинира само една такава карта.

Тази карта се дефинира от Мастер картата и е валидно до дефиниране на друга потребителска карта или изтриване на всички карти.

„Четири очи“

Режим за отваряне на шкаф от двама души или с две карти. Дефинират се Сервизни карти до 19 броя. Те са предназначени за служител като първи ключ. В този режим потребителска карта, не може да отключи сама, а само след поставена Сервизна карта.

Публичен режим

В този режим на работа бравата е отворена (резето е прибрано) до поставяне на потребителска карта при което автоматичното резе излиза и при затваряне на вратата тя остава заключена. На външния модул има индикация, че шкафа е зает. Шкафа може да се отвори със същата карта, след което тя се изтрива, а бравата остава отключена за да приеме следваща карта на потребител.

Аварийно захранване с 5V micro usb port.

- Отделена външна и вътрешна част на ключалката за различен тип монтаж
- Автоматично заключване
- Лесен начин за отключване с карта
- Паролата може да бъде създавана и променяна от потребителя, като остава запаметена и след изваждането на батериите.
- 4 бр АА батерии с цикъл на отключване 10 000 пъти. Сигнализация при изтощаване на батериите.
- Алармено известяване при 4 грешно въведени пароли

**ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛУАТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ
ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА**

ОТПАДА!

Смяна на фабричния мастер код:

Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321

Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "С" ще светене зелен индикатор

Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжте отново бутон "ОК" докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!

Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)

Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "С", за да потвърдите новия код

Новият код вече е активен!

Забележка: Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или умишлено налучкване на мастер кода.

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен режим.