Електронна ключалка с код Codelock CL1000, сребрист цвят – за шкафове, съблекални и мебели



Арт. №	CL1000SG
Марка:	Codelock
Модел:	KL1000
Гаранция:	12 месеца
Опаковка:	Кутия
Наличност:	Наличен
Цена:	**€58.24**
Продукти на едро:	* Този продукт се продава на едро! * Минимално количество: 5 брой

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОТСТЪПКА ЗА БРОЙ ПРИ ПОРЪЧВАНЕ

от - до	цена за брой
20 брой	€50.62

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

1. Електронна брава с вложка за монтаж на врати с дебелина до 18 мм
2. Вложка за монтаж на врати с дебелина до 28 мм
3. Вложка за монтаж на врати с дебелина до 8 мм
4. Прав палец за заключване
5. Компенсиращ палец (±3mm) за заключване
6. Монтажни и крепежни елементи комплект
7. Инструкция на английски език
8. Инструкция за монтаж

9. Шаблон за монтаж
10. Батерии AAA 2 бр.

ОПИСАНИЕ

Електронната брава за шкаф CL1000 е добър избор като замяна на патроните с ключета. Може да се използва на различни шкафове, шкафчета и бюфети. Бравите могат също много лесно да бъдат инсталирани към шкафове, които нямат заключваща система, давайки на потребителя достъп чрез клавиатура без трудоемкото търсене на ключове.

- Шкафове
- Шкафчета за съблекални
- Медицински подвижни шкафове
- Кутии за оръжие
- Сейфове

Мощност - 2 x 1.5v AAA.

Операции 15 000 отваряния

Сигнализиране за изтощена батерия - включва се червена лампичка, след което бравата се отваря още 100 пъти

Размери - дължина: 136 мм, широчина: 32 мм, дълбочина: 30 мм

Материал - Цинкова сплав

Бутони - Двойно покритие от епоксидна смола.

Фиксиране на резето - Квадрат със страна 8 мм.

Покритие - Сребристо

За монтаж на закрити пространства.

Информация за програмиране:

Четири типа Код:

1) Мастер Код

2) Подмастер Код

3) Потребителски код

4) Технически код

Фабрични кодове:

Мастер Код: 11 33 55 77.

Потребителски код: 22 44.

- След като монтирате бравата, променете веднага кодовете.

- Всички Мастер и Подмастер кодове са с 8 цифри - 100 000 000 комбинации.

- Всички потребителски кодове са с 4 цифри - 10 000 комбинации.

- Бравата стои отворена 4 секунди.

Функции

Преди програмиране изберете най-благоприятната функция:

А) Повтаряем " Private" (постоянен) код

Важна подробност: Това е функция по подразбиране и е препрограмирана в новите ключалки. Това е най-разпространената функция и се ползва там, където ще се ползва многократно един и същи код.

Б) Еднократен код

Ползвателят въвежда един код, който заключва и след това отключва бравата само веднъж. След това кодът се трие. Тази функция се използва за кратки времеви рамки, употреба от много хора, например в спа комплекси. Бравата след това остава отключена, докато не се въведе следващият еднократен код.

Операционни функции

Бравата има 10 бутона и символ #. Символът # се използва само при програмиране и се намира зад дръжката.

Нива на кодиране:

Мастер кодът може да:

Отваря бравата.

Променя Мастер кода.

Определя/Променя/Изтрива Подмастер кода и Потребителския код.

Избира между многократна и еднократна употреба.

Ограничава времевата рамка на употреба.

Подмастер кодът може да:

Отваря бравата.

Променя подмастер кода.

Определя/Променя/Изтрива Потребителския код.

Потребителският код може да:

Отваря бравата.

Променя потребителския код.

Техническият код може да:

Отваря бравата, без да изтрива Потребителския код.

Един и същи код не може да бъде няколко типа (мастер код, подмастер код, потребителски код и технически код).

ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛАОТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА!