

## Електронна ключалка с код за шкафове ASD 1602 - 20mm



Арт. №	CHWL01
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	<i>local_offer</i> Запитай
Цена:	<b>€21.17</b>
Продукти на едро:	* Този продукт се продава на едро! * Минимално количество: <b>5 брой</b>

\* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

### ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

1.  Брава 1 бр.
2. Отверка мини
3. Палец прав 317# - 45x16x2,5mm
4. Гайка
5. Инструкция на английски език - BG версия е налична за сваляне тук.
6. Тегло с опаковка 0.162 кг

### ОПИСАНИЕ

Електронна ключалка с код за шкафове ASD 1602 -20mm с два режима на използване: индивидуален или публичен с еднократен код подходящ за фитнеси, спортни и СПА комплекси, болници и кантори.

Електронната брава за шкаф ASD 1602 -20mm е добър избор за замяна на патроните с ключ на съществуващи шкафове. Ключалките могат много лесно да бъдат инсталирани към шкафове, които нямат заключваща система, давайки на потребителя достъп чрез клавиатура без трудоемкото търсене на ключове.

- Шкафове за багаж в магазини, хипермаркети и други публични зони.
- Шкафове за ценности
- Гардеробчета
- Шкафове за съблекални
- Медицински шкафове
- Шкафове за документи
- Кутии за оръжие
- Пощенски кутии
- Шкафове за багаж в болници

Сигнализиране за изтощена батерия - включва се червена лампичка, след което бравата се отваря още 30 пъти.

Издържливост на батерия CR2450: 3000 цикъла на отваряне

За монтаж на закрити пространства.

Дължина на патрона 30мм

Ако използвате ключалката в публични зони, ще ви е необходима кратка инструкция за потребителите. За да ви улесним, ние сме изработили два варианта за изтегляне и разпечатване, но всеки може да разработи собствена инструкция за неговите потребители. **Първият вариант "V2F1"** предполага че след използването потребителя оставя вратата отключена за следващия потребител. **Вторият вариант „V3F“** предполага, че потребителя заключва вратата след използване на шкафа.

**ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА ОТПАДА!**

Смяна на фабричния мастер код:

Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321

Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "ОК" ще светене зелен индикатор

Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжте отново бутон "ОК" докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!

Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)

Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "ОК", за да потвърдите новия код

Новият код вече е активен!

**Забележка: Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или умишлено налукване на мастер кода.**

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен режим.