

Електронна сейфова заключваща система Paxos Advance



Арт. №	Paxos advance
Марка:	KABA
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	<i>local_offer</i> Запитай
Цена:	€0.00

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

Paxos е електронна, моторизирана система за заключване на сейфове и трезори осигуряваща на максимална надеждност, лекота на използване, програмиране и инсталиране.

Paxos advance IP е последователното и логично развитие на тази надеждна и доказана технология. Той съчетава най-висока надеждност с лекота на използване и сега също така позволява лесно свързване на множество заключващи модули и входни модули в една заключваща система.

Освен това заключващата система може да се наблюдава и конфигурира дистанционно чрез IP мрежа със софтуера за програмиране AS384-NETW. Възможен е и отдалечен достъп до одитни данни.

Характеристика

Одобрения / Сертификати

- EN 1300 B, C, D

Кодове

- 100 кода на брава с ID+PIN
 - 1 главен код
 - 2 кода за отваряне
 - 97 кода с индивидуално мащабируеми права за отваряне и достъп
- с множество заключващи модули
- Паралелен режим
- Частично заключване

Свързване на аларма

Предварително условие: IP- или I/O-Вох

- Изходи
 - 3 (8 с I/O-Вох) свободни избираеми изхода, избираема полярност NO/NC.
 - Например за наблюдение на заключващия болт и работната позиция на болта, аларма при принуда, състояние на батерията, състояние на тампер.
- Входи
 - 3 (8 с I/O-Вох) свободни избираеми входа, полярност NO/NC избираема., контролирани от манипулации, ако желаете.
 - Например за дистанционно деактивиране, прекъсване на заключване на времето, отмяна на забавяне на времето.

Захранване

- Батерийно захранване
- Акумулаторна батерия
- Свързване към електрическата мрежа
- UPS връзка

Автоматично разпознаване на вида на захранването. Автоматично превключване към алтернативно захранване в случай на прекъсване на захранването.

Входно устройство

- Черен пластмасов корпус
- Клавиатура със силиконова гума или копче за набиране
- Вградено отделение за батерии
- Графичен LC дисплей с регулируемо фоново осветление и контраст
- Пълно текстово ръководство за потребителя
- Избираем от оператора език на дисплея
- зумер
- Интегриран USB интерфейс за програмиране и одит
- Комбинация от множество входни устройства