

TTLock електронна “смарт” брава с код и RFID чипове (карти) и пръстов отпечатък за касети и мебелни шкафове - ASD C1



Арт. №	CNL0012
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Остават 1 брой
Цена:	€61.25

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

Електронна “смарт” брава TTLock за касети и мебелни шкафове ASD

Бравата C1 работи с батерии тип “AA” 4 броя

Изключително бърз и лесен монтаж, без нужда от външно окабеляване.

Разполага с аларма, сигнализираща нуждата от смяна на батерии.

Управлява се с безплатно приложение “TTL lock” за Android & iPhone достъпно в Google play & App Store. Приложението е преведено на Български език от ASD BG Ltd. Приложението следва да се свали и инсталира на смарт телефон. Едно приложение може да управлява различен тип и неограничен брой брави, които го поддържат. Първото присъединяване на определена (нова) брава към приложението, прави собственика на телефона администратор на тази брава. Този администратор , може да оторизира други потребители за администратори на определени брави.

С вашия смарт телефон, като администратор, може да дефинирате следните начини за достъп (отваряне):

1. ПИН код. Кодът може да бъде до 8 цифри, постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
2. RFID (Безконтактна карта за достъп) Mifare 13.4 Mhz, постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
3. Виртуален ключ "Ekey" - bluetooth достъп със смарт телефон в близост (до 10 метра) от бравата. Ключа може да бъде постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
4. Отдалечен достъп за отваряне и управление на достъпа (опция WiFi Gateway) - администрира се достъпът за съответните потребител

Функционалности на приложението TTLock: Приложението комуникира с бравата чрез Bluetooth връзка до 10 метра.

Администраторите могат да:

- Извършват настройки на бравата
- Четат лог. файлове за достъп (отваряне/затваряне) по потребители, дата, час
- Извличане на информация кой и кога е отварял бравата месеци назад. 10 000 записа
- С конфигуриране на работно време администраторите могат да контролират и работно време на служители - закъснения за идване на работа или по-ранно напускане от работа
- Дефинират ПИН код за достъп - постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
- Дефинират RFID карта за достъп - постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
- Дефинират виртуални ключове за смарт телефон за достъп - постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
- Справка за генерираните кодове за достъп
- Отдалечено управление (опция WiFi Gateway) - администратора може да извършва всички по-горе описани функционалности от всяко място където има интернет свързаност

ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

СМЕНЕТЕ ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА ОТПАДА!

Смяна на фабричния мастер код:

Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321

Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "ОК" ще светене зелен индикатор

Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжте отново бутон "ОК" докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!

Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)

Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "ОК", за да потвърдите новия код

Новият код вече е активен!

Забележка: Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или умишлено налучкване на мастер кода.

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен режим.