

Електронна брава за шкафове, touch клавиатура ASD 1703A



Арт. №	CHWL0321
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	€19.50

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

Външен модул с touch клавиатура – 1 бр.

Вътрешен модул – електронна брава с автоматично резе – 1бр.

Насрещник за брава с автоматично избутване на вратата след отключване – 1 брой.

Крепежни елементи.

ОПИСАНИЕ

Електронната смарт ключалка за шкафове с клавиатура "Touch" Режими на работа: Частен, Публичен, 4 очи.

Режим на работа по подразбиране :

Персонален - частен

Аварийно захранване с 5V micro usb port.

- Отделена външна и вътрешна част на ключалката за различен тип монтаж
- Автоматично заключване
- Лесен начин за отключване с карта
- Паролата може да бъде създавана и променяна от потребителя, като остава запаметена и след изваждането на батериите.
- 4 бр AA батерии с цикъл на отключване 10 000 пъти. Сигнализация при изтощаване на батериите.
- Алармено известяване при 4 грешно въведени пароли

**ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛУАТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ
ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА
ОТПАДА!**

Смяна на фабричния мастер код:

Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321

Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "С" ще светене зелен индикатор

Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжте отново бутон "ОК" докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!

Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)

Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "С", за да потвърдите новия код

Новият код вече е активен!

Забележка: Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или умишлено налучкване на мастер кода.

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен режим.